



## Energo AD180-T400C

Дизельный генератор 144 кВт ENERGO AD180-T400C |  
6СТА8.3G2

### Основные параметры

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Исполнение         | Открытое           |                   |
| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
| Мощность, кВА      |                    | 180               |
| Мощность, кВт      |                    | 144               |
| Расход топлива     | литры/час          |                   |
| Нагрузка 75%       |                    | 31                |

### Двигатель

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Топливо                     | Дизельное   |
| Производитель               | Cummins     |
| Модель                      | 6СТА8.3G2   |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500        |
| Охлаждение                  | Жидкостное  |
| Пуск                        | Эл. стартер |

### Альтернатор

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Частота              | 50      |
| Напряжение           | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0.8     |
| Количество фаз       | 3       |

### Размеры и вес

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| Исполнение         | Открытое       | Закрытое |
| Габариты ШхГхВ, мм | 2370x1078x1701 |          |