



## Antares 35-25 / 25-30

Antares – серия электродинамических стабилизаторов от 15 до 135 кВА для однофазных электросетей. Максимальный диапазон входного напряжения этой серии – 97-314 V. Стабилизаторы характеризуются высокой точностью регулирования напряжения на выходе – 0,5 %. Стабилизаторы Antares регулируют напряжение электромеханическим способом, который характеризуется бесступенчатой стабилизацией и обеспечивает напряжение плавной синусоидальной формы. Если параметры входного напряжения превышают допустимые значения, активируется интегрированная система защиты от высоковольтных импульсов и перегрузок в сети.

### Основные параметры

---

Количество фаз	Однофазные
Мощность, кВА	35
Рабочий диапазон (В)	132 - 302
Диапазон, (В)	±30% / ±25%
Выходное напряжение (В)	220 ±0.5%
Ток Вх (А)	203
Габариты, ШхГхВ, мм	600x830x1500
Вес, кг	320