8 800 707-57-34
upscenter@ups.ru

Energo AD135-T400C

Дизельный генератор 100 кВт AD135-T400C | 6BTAA5.9G2

Основные параметры

Исполнение	Открытое	
Мощность установки	Резервная мощность	Основная мощность
Мощность, кВА		125
Мощность, кВт		100
Расход топлива	литры/час	
Нагрузка 75%		23

Двигатель

Топливо	Дизельное
Производитель	Cummins
Модель	6BTAA5.9G2
Номинальные обороты, об/мин	1500
Охлаждение	Жидкостное
Пуск	Эл. стартер

Альтернатор

Частота	50
Напряжение	230/400
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3

Размеры и вес

Исполнение	Открытое	Закрытое
Габариты ШхГхВ, мм	2300x975x1512	