

MP220C

Дизельный генератор 160 кВт MP220C | 6СТАА8.3-G2



Основные параметры

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Исполнение | Открытое | |
| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
| Мощность, кВА | | 200 |
| Мощность, кВт | | 160 |
| Расход топлива | литры/час | |
| Нагрузка 75% | | 45 |

Двигатель

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Топливо | Дизельное |
| Производитель | Cummins |
| Модель | 6СТАА8.3-G2 |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Пуск | Эл. стартер |

Альтернатор

| | |
|----------------------|---------|
| Частота | 50 |
| Напряжение | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |

Размеры и вес

| | | |
|--------------------|----------------|----------|
| Исполнение | Открытое | Закрытое |
| Габариты ШxГxВ, мм | 2500x1080x1670 | |