

## MP150C-S

Дизельный генератор 108 кВт MP150C-S | 6BTAA5.9-G2



### Основные параметры

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Исполнение         | Закрытое           |                   |
| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
| Мощность, кВА      |                    | 135               |
| Мощность, кВт      |                    | 108               |
| Расход топлива     | литры/час          |                   |
| Нагрузка 75%       |                    | 30                |

### Двигатель

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Топливо                     | Дизельное   |
| Производитель               | Cummins     |
| Модель                      | 6BTAA5.9-G2 |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500        |
| Охлаждение                  | Жидкостное  |
| Пуск                        | Эл. стартер |

### Альтернатор

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Частота              | 50      |
| Напряжение           | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0.8     |
| Количество фаз       | 3       |

### Размеры и вес

|                    |          |                |
|--------------------|----------|----------------|
| Исполнение         | Открытое | Закрытое       |
| Габариты ШхГхВ, мм |          | 3020x1040x1440 |