



## MP18FW

Дизельный генератор MP18/230FW

### Основные параметры

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Исполнение         | Открытое           |                   |
| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
| Мощность, кВА      |                    | 16                |
| Мощность, кВт      |                    | 16                |
| Расход топлива     | литры/час          |                   |
| Нагрузка 75%       |                    | 5.68              |

### Двигатель

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Топливо                     | Дизельное   |
| Производитель               | FAW         |
| Модель                      | 4DW91-29D   |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500        |
| Охлаждение                  | Жидкостное  |
| Пуск                        | Эл. стартер |

### Альтернатор

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Частота              | 50  |
| Напряжение           | 230 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз       | 1   |

### Размеры и вес

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| Исполнение         | Открытое     | Закрытое |
| Габариты ШхГхВ, мм | 1400x650x160 |          |