

MP18FW-S

Дизельный генератор MP18/230FW-S



Основные параметры

Исполнение	Закрытое	
Мощность установки	Резервная мощность	Основная мощность
Мощность, кВА		16
Мощность, кВт		16
Расход топлива	литры/час	
Нагрузка 75%		5.68

Двигатель

Топливо	Дизельное
Производитель	FAW
Модель	4DW91-29D
Номинальные обороты, об/мин	1500
Охлаждение	Жидкостное
Пуск	Эл. стартер

Альтернатор

Частота	50
Напряжение	230
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	1

Размеры и вес

Исполнение	Открытое	Закрытое
Габариты ШхГхВ, мм		1950x850x1000