

## MP440S

Дизельный генератор MP440S



### Основные параметры

| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Мощность, кВА      |                    | 400               |
| Мощность, кВт      |                    | 320               |
| Расход топлива     | литры/час          |                   |
| Нагрузка 75%       |                    | 64.7              |

### Двигатель

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Производитель               | SDEC          |
| Модель                      | 6ETAA12.8-G32 |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500          |

### Альтернатор

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Частота              | 50      |
| Напряжение           | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0.8     |
| Количество фаз       | 3       |

### Размеры и вес

| Исполнение         | Открытое       | Закрытое |
|--------------------|----------------|----------|
| Габариты ШхГхВ, мм | 3180x1100x1870 |          |