8 800 707-57-34
upscenter@ups.ru

MP500S

Дизельный генератор MP500S

Основные параметры

Мощность установки	Резервная мощность	Основная мощность
Мощность, кВА		450
Мощность, кВт		350
Расход топлива	литры/час	
Нагрузка 75%		72.3

Двигатель

Производитель	SDEC
Модель	6ETAA12.8-G31
Номинальные обороты, об/мин	1500

Альтернатор

Частота	50
Напряжение	230/400
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3

Размеры и вес

Исполнение	Открытое	Закрытое
Габариты ШхГхВ, мм	3250x1100x1870	