

## MP200S-S

Дизельный генератор MP200S-S



### Основные параметры

| Мощность установки | Резервная мощность | Основная мощность |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Мощность, кВА      |                    | 180               |
| Мощность, кВт      |                    | 148               |
| Расход топлива     | литры/час          |                   |
| Нагрузка 75%       |                    | 29.5              |

### Двигатель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Производитель               | SDEC         |
| Модель                      | 6HTAA6.5-G23 |
| Номинальные обороты, об/мин | 1500         |
| Шум, Дб                     | 70           |

### Альтернатор

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Частота              | 50      |
| Напряжение           | 230/400 |
| Коэффициент мощности | 0.8     |
| Количество фаз       | 3       |

### Размеры и вес

| Исполнение         | Открытое       | Закрытое |
|--------------------|----------------|----------|
| Габариты ШхГхВ, мм | 3150x1120x1700 |          |